



Műszaki adatok		LARA Radio
<b>Internetes rádió</b>		
Támogatott adatátviteli formátumok:	mp3, ogg, acc	
<b>Vezérlés / beállítás</b>		
Előlap:	érintőgombok	
Ethernet kommunikáció:	PC-n keresztül a LARA Configurator segítségével	
RESET nyomógomb:	A készülék újraindítása / gyári beállítások visszaállítása	
<b>Ethernet felület</b>		
Kommunikációs felület:	10/100 Mbps	
Csatlakozó:	RJ45	
Az UTP kábel max. hossza tápellátással:	50 m	
<b>Képernyő</b>		
Típusa:	színes OLED	
Felbontás:	128 x 128 pont	
Látható felület:	26 x 26 mm	
<b>A tápegység paraméterei</b>		
Táplálás:	POE 24 V DC/1.25 A	
Min. teljesítményfelvétel:	1.4 W	
Max. teljesítményfelvétel:	26 W (csúcsteljesítmény maximális zenei teljesítménykor)	
<b>Az erősítő paraméterei</b>		
Erősítő:	D osztályú sztereó, digitális vezérlésű kimenő teljesítmény	
Az erősítő max. teljesítménye:	2 x10 W/8 Ω	
<b>Bemenet / kimenet</b>		
Mikrofon:	NINCS	
Audió bemenet:	3.5 sztereó jack	
Audió kimenet 1:	LINE OUT kapcsok (külső erősítőhöz)*	
Audió kimenet 2:	out L/out R hangszóró kimenet az erősítőből	
<b>Csatlakozások</b>		
Sorkapocs:	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	
<b>További adatok</b>		
Üzemi hőmérséklet:	0 .. + 55 °C	
Érintésvédelem:	IP20	
Túlfeszültség kategória:	II.	
Szennyezettségi fok:	2	
Felszerelés:	szerelvénydobozba	
<b>Méreték és tömeg</b>		
Méreték:		
Keret - műanyag:	85 x 85 x 46 mm	
Keret - fém, üveg, fa, gránit:	94 x 94 x 46 mm	
Tömeg:	209 g (műanyag keret)	

\* A LINE OUT kábelnek árnyékoltnak kell lennie, max. 5 m.

- A LARA Radio egy zene- és internet rádió lejátszó – mindez a LOGUS<sup>90</sup> szerelvénycsalád dizájnájában és méretében.
- A LARA Radio az internethez csatlakozva képes lejátszani a streamelt rádióállomások adásait, melyek közül 40 tárolható. Világszerte több ezer rádióállomás áll rendelkezésre, melyek adatokat biztosítanak a megfelelő csatlakozáshoz.
- A LARA Radio használható egy külső forrásból származó zene lejátszására, mely lehet pl. egy okostelefon vagy egy MP3 lejátszó. A külső eszközök az előlapon található sztereó audio bemenetre csatlakoznak egy 3.5 mm-es jack dugóval.
- A LARA Radio a Logitech Media Serverrel rendelkező központi tárhelyről is képes audió fájlok lejátszására. Az egység önálló eszközként és az iNELS intelligens rendszer részeként is telepíthető. Amennyiben az iNELS-rendszer részeként kerül telepítésre, úgy az iHC alkalmazás, amennyiben önállóan, úgy a LARA NAS alkalmazás segítségével is vezérelhető.
- A LARA Radio közvetlen vezérlése az egység előlapján található érintőgombok segítségével (hat kapacitív gomb), vagy a LARA Dio applikációval történik.
- A LARA Radio közvetlen vezérlése az egység előlapján található érintőgombok segítségével (hat kapacitív gomb), vagy az alapszerelésben található IR távirányítóval történik. Az alapbeállítások (hálózat, nyelv, audió kimenet kiválasztása) közvetlenül az előlapi kapacitív gombokkal a kijelzőn megjelenő egyszerű menü segítségével érhető el. A további beállítások (állomások beállítása, firmware frissítés, stb.) számítógépről, a LARA Configurator szoftverrel történnek.
- A LARA Radio 1.5" méretű színes OLED kijelzővel rendelkezik (alapinformációk az éppen hallható zenéről, eligazodás a beállítás menüjében, stb.).
- A LARA Radio egy 2x 10 W teljesítményű integrált erősítővel rendelkezik, mely nagyban megkönnyíti a készülék telepítését olyan helyeken, ahol ez a teljesítmény elegendő.
- A LARA ideális konyhában, fürdőszobában, várótermekben, irodákban, recepciókon, előterekben, vagy wellness szolgáltatásokhoz.
- A LARA tápellátása PoE rendszerű, melynek maximális feszültsége 27V DC / 1000mA. Nagy előnye, hogy a kommunikáció is ezen az egyetlen kábelben (UTP) keresztül történik.
- A LARA egy egész sor olyan kiegészítővel rendelkezik, melyek elősegítik a gyors csatlakoztatást (PoE adapterek, PoE switch-ek), hangszórók (keretbe, falra vagy mennyezetre) és telepítési segédanyagok (kábelek, doboz, stb.).
- Megfelel az IEE 802.3u (100BASE-Tx) szabvány előírásainak.
- Automatikusan felismeri az Ethernet kresztkábelt – MDIX.
- A LARA Rádió http protokollt használó streamelt rádióállomások adásait képes lejátszani (https protokollt használó adásokat nem).

EAN kód  
LARA Radio fehér: 8595188148719  
LARA Radio elefántcsont: 8595188149242  
LARA Radio jég: 8595188149228  
LARA Radio gyöngyház: 8595188149259  
LARA Radio alumínium: 8595188149211  
LARA Radio szürke: 8595188149235



Műszaki adatok		LARA Intercom
<b>Internetes rádió</b>		
Támogatott adatátviteli formátumok:	mp3, ogg, acc	
<b>Vezérlés / beállítás</b>		
Előlap:	érintőgombok	
Ethernet kommunikáció:	PC-n keresztül a LARA Configurator segítségével	
RESET nyomógomb:	A készülék újraindítása/gyári beállítások visszaállítása	
<b>Ethernet felület</b>		
Kommunikációs felület:	10/100 Mbps	
Csatlakozó:	RJ45	
Az UTP kábel max. hossza tápellátással:	50 m	
<b>Képernyő</b>		
Típusa:	színes OLED	
Felbontás:	128 x 128 pont	
Látható felület:	26 x 26 mm	
<b>A tápegység paraméterei</b>		
Táplálás:	POE 24 V DC/1.25 A	
Min. teljesítményfelvétel:	1.4 W	
Max. teljesítményfelvétel:	26 W (csúcsteljesítmény maximális zenei teljesítménykor)	
<b>Az erősítő paraméterei</b>		
Erősítő:	D osztályú sztereó, digitális vezérlésű kimenő teljesítmény	
Az erősítő max. teljesítménye:	2 x10 W/8 Ω	
<b>Bemenet / kimenet</b>		
Mikrofon:	IGEN	
Audió bemenet:	3.5 sztereó jack	
Audió kimenet 1:	LINE OUT kapcsok (külső erősítőhöz)*	
Audió kimenet 2:	out L/out R hangszóró kimenet az erősítőből	
<b>Csatlakozások</b>		
Sorkapocs:	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	
<b>További adatok</b>		
Üzemi hőmérséklet:	0 .. + 55 °C	
Érintésvédelem:	IP20	
Túlfeszültség kategória:	II.	
Szennyezettségi fok:	2	
Felszerelés:	szerelvénydobozba	
<b>Méreték és tömeg</b>		
Méreték:		
Keret - műanyag:	85 x 85 x 46 mm	
Keret - fém, üveg, fa, gránit:	94 x 94 x 46 mm	
Tömeg:	209 g (műanyag keret)	

\* A LINE OUT kábelnek árnyékoltnak kell lennie, max. 5 m.

- A LARA Intercom 5 különböző funkciót egyesít a LOGUS<sup>90</sup> kapcsolócsalád kivételében, kibővítve így a Lara Radio zenelejátszó és az internetes rádió lehetőségeit.
- A LARA Intercom videó kaputelefon és további extra funkciókkal kibővített készülék.
- A videótelefon funkcióknak köszönhetően felhasználható az otthoni LARA készülékek közötti hang kommunikációra, valamint a bejáratnál elhelyezett videó kaputelefonnal (IP Intercom) hang és kép kommunikációra. A LARA képernyőjén megjelenő látogató beazonosítható és beszéddel leinformálható, mely a kényelmes kezelés mellett a biztonságérzést is növeli.
- A LARA Intercom 1.5" méretű színes OLED kijelzővel rendelkezik, mely tökéletesen jeleníti meg a kaputelefon által továbbított képet és hangot. A kijelzőn megjelennek a lejátszott zenével kapcsolatos alap információk, a menü, stb.
- Az intercom funkcióknak köszönhetően az eszköz házi telefonként is használható, amikor a családtagok hang alapú kommunikációt folytathatnak egymással az épületben elhelyezett különböző LARA egységek között.
- A LARA Intercom biztosítja a LARA Radio három funkcióját - az internethez csatlakozva képes lejátszani a streamelt rádióállomások adásait, melyek közül 40 tárolható. Világszerte több ezer rádióállomás áll rendelkezésre, melyek adatokat biztosítanak a megfelelő csatlakozáshoz.
- A LARA Intercom használható egy külső forrásból származó zene lejátszására, mely lehet pl. egy okostelefon vagy egy MP3 lejátszó. A külső eszközök az előlapon található sztereó audio bemenetre csatlakoznak egy 3.5 mm-es jack dugóval.
- A LARA Intercom a Logitech Media Serverrel rendelkező központi tárhelyről is képes audió fájlok lejátszására. Az egység önálló eszközként és az iNELS intelligens rendszer részeként is telepíthető. Amennyiben az iNELS-rendszer részeként kerül telepítésre, úgy az iHC alkalmazás, amennyiben önállóan, úgy a LARA NAS alkalmazás segítségével is vezérelhető.
- A LARA Radio közvetlen vezérlése az egység előlapján található érintőgombok segítségével (hat kapacitív gomb), vagy a LARA Dio applikációval történik.
- A LARA Intercom közvetlen vezérlése az egység előlapján található érintőgombok segítségével (hat kapacitív gomb), vagy az alapszerelésben található IR távirányítóval történik. Az alapbeállítások (hálózat, nyelv, audió kimenet kiválasztása) közvetlenül az előlapi kapacitív gombokkal a kijelzőn megjelenő egyszerű menü segítségével érhető el. A további beállítások (állomások beállítása, firmware frissítés, stb.) számítógépről, a LARA Configurator szoftverrel történnek.
- A LARA Radio egy 2x 10 W teljesítményű integrált erősítővel rendelkezik, mely nagyban megkönnyíti a készülék telepítését olyan helyeken, ahol ez a teljesítmény elegendő. A LARA ideális konyhában, fürdőszobában, várótermekben, irodákban, recepciókon, előterekben, vagy wellness szolgáltatásokhoz.
- A LARA tápellátása PoE rendszerű, melynek maximális feszültsége 27 V DC / 1000mA. Nagy előnye, hogy a kommunikáció is ezen az egyetlen kábelben (UTP) keresztül történik.
- A LARA egy egész sor olyan kiegészítővel rendelkezik, melyek elősegítik a gyors csatlakoztatást (PoE adapterek, PoE switch-ek), hangszórók (keretbe, falra vagy mennyezetre) és telepítési segédanyagok (kábelek, doboz, stb.).
- Megfelel az IEE 802.3u (100BASE-Tx) szabvány előírásainak.
- Automatikusan felismeri az Ethernet kresztkábelt – MDIX.
- A LARA Intercom http protokollt használó streamelt rádióállomások adásait képes lejátszani (https protokollt használó adásokat nem).

EAN kód  
LARA Intercom fehér: 8595188149389  
LARA Intercom elefántcsont: 8595188149419  
LARA Intercom jég: 8595188149396  
LARA Intercom gyöngyház: 8595188149426  
LARA Intercom alumínium: 8595188149372  
LARA Intercom szürke: 8595188149402