



- A PIR mozgásérzékelő beltérben használható, mozgó személyek érzékelésére alkalmas eszköz.
- Felhasználás:
 - kapcsolóegységgel kombinálva automatikusan vezérelheti a világítást vagy indíthatja a riasztást.
 - az Intelligens RF Box segítségével az érzékelő aktiválódása megjeleníthető az okostelefon kijelzőjén értesítés formájában; a riasztások naplóban tárolódnak, mely látható az iHC alkalmazásban.
- A PIR detektor érzékenységének beállításával elkerülhetők a téves riasztások.
- Beépített fényérzékelővel rendelkezik, beállítható reakcióidővel.
- Opcionális aktív / deaktív állapot LED-es jelzése az érzékelő fedelén.
- Szabotázs elleni funkció: a készülék riaszt, ha illetéktelen beavatkozás történik a detektorokba.
- Tápegység: 2 x 1.5 V AA elem, az elem élettartama kb. 1 év.
- „Alacsony elem” jelzése dupla LED villogással vagy az IHC alkalmazásban.
- Az érzékelők kompatibilisek az iNELS RF Control² RFIO² kommunikációs protokollal jelölt egységekkel és az eLAN-RF rendszereszközökkel.
- Kommunikáció kétirányú iNELS RF Control² (RFIO²) protokollal.

Technikai paraméterek	RFMD-100
Tápellátás:	2 x 1.5 V AA elem
Elemek élettartama:	kb. 1 év, az aktiválások számától függően
Alacsony elemszint jelzése:	Igen
Adófrekvencia:	866 MHz, 868 MHz, 916 MHz
Kommunikációs protokoll:	iNELS RF Control ² (RFIO ²)
Érzékelési szög:	105°
Érzékelési távolság:	max. 12 m
Ajánlott működési magasság:	max. 2.4 m
Üzemi hőmérséklet:	-10.. +50°C
Védettség:	IP20
Szín:	fehér
Méretetek:	46 x 105 x 43 mm
Tömeg:	57 g

Érzékelési mezők

