

EAN kód:

RFDW-71/W: 8595188188944

RFDW-271/W: 8595188188951

RFDW-71/B: 8595188188241

RFDW-271/B: 8595188188937

Technikai paraméterek RFDW-71/230V, RFDW-271/230V

Tápfeszültség:	230 V AC / 50-60 Hz
Látészólagos teljesítmény:	1.1 VA
Disszipált teljesítmény:	0.8 W
Tápfeszültség tűrése:	±10 %
Dimmelhető terhelések:	R,L,C, LED, ESL

Kimenet

Kontaktusmentes:	2 x MOSFET
Terhelhetőség:*	max. 200 W

Vezérlés

Vezeték nélküli:	akár 25 csatornáról (1 csatorna -1 gomb)
Kommunikációs protokoll:	RFIO2
Frekvencia:	866-922 MHz (bővebben a 81. oldalon)
Jelismétlő:	igen
Kézi vezérlés:	4 érintőgomb, PROG gomb
Gombok háttérvilágítása:	fehér LED intenzitásváltozással
PROG gomb jelzése:	piros/zöld LED
Hatótávolság:	nyílt terepen max. 160 m

Csatlakozás

Max. vezeték méret (mm ²):	csavarmentes sorkapcsok 0,2 - 1,5 mm ² tömör/sodrott
--	--

További információk

Működési hőmérséklet:	-10 .. +40 °C
Tárolási hőmérséklet:	-30 .. +70 °C
Védettség:	IP20
Túlfeszültség kategória:	II.
Szennyezettségi fok:	2
Működési helyzet:	tetszőleges
Telepítés:	szerelvénydobozba
Méret:	94 x 94 x 41 mm
Tömeg:	129 g
Kapcsolódó szabványok:	EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300 220

* Az egyes fényforrásokhoz tartozó terhelési diagramot lásd a 82. oldalon.


• A dimmerrel ellátott üveg vezérlő fényforrások fényáramának szabályozására szolgál:

- R – klasszikus fényforrások (rezisztív)
- L – halogén fényforrások tekercselt transzformátorral (induktív)
- C – halogén fényforrások elektronikus transzformátorral (kapacitív)
- ESL – szabályozható energiatakarékos fénycsövek
- LED – szabályozható LED fényforrások (230 V ac)
- A vezérlő érintőgombjaival közvetlenül vezérelheti a beépített dimmert és ezzel egyidejűleg akár további egységeket is.
- A gombok háttérvilágításának (fehér LED) intenzitása a környezeti fényviszonyoktól függően automatikusan változik.
- Kombinálható az iNELS Wireless rendszer érzékelőivel, vezérlőivel vagy rendszeregységeivel.
- 7 világítási funkció – fokozatmentes fényáram növelés vagy csökkentés, 2 s - 30 perc közötti időbeállítással. A funkciók leírása a 86. oldalon található.
- A dimmer kikapcsolásakor a beállított szint tárolódik a memóriában, bekapcsoláskor a legutóbb beállított értékre áll.
- A min. fényáram beállításának köszönhetően megszüntethető a LED és ESL fényforrások vibrálása alacsonyabb szinteknél.
- Az univerzális dimmer akár 25 csatornáról is vezérelhető.
- Beállítható memóriafunkció áramszünet esetére.
- Hatótávolság 160 m (nyílt terepen); ha a vezérlő és az egységek közötti kommunikáció nem megfelelő, használható az RFRP-20N jelismétlő vagy az RFIO2 protokollal rendelkező egységek, amelyek támogatják ezt a funkciót.
- Kétirányú kommunikáció RFIO2 protokollal.
- Vezérlők párosítása a 84. oldalon


Az eszköz részei

Programozó gomb

4x Érintőgomb



RFDW-71/B
(Fekete üveg, szögletes)



RFDW-271/W
(Fehér üveg, lekerekített)

Bekötés

